

**CORRENTE MOTORI TRIFASE A CARICO**

con rotore a gabbia - 4 poli

Potenza nominale (kW)	Corrente nominale (400V)	Corrente nominale 400/690V)	Corrente spunto Is/In	Cosφ
0,18	0,59		4,4	0,73
0,25	0,69		8,0	0,79
0,37	1,06		5,2	0,75
0,55	1,49		5,2	0,75
0,75	1,92		6,0	0,76
1,1	2,67		6,0	0,76
1,5	3,52		6,0	0,78
2,2	4,9		7,0	0,80
3	6,44		7,0	0,81
4	8,36		7,0	0,82
5,5		11,2	7,0	0,83
7,5		14,8	7,0	0,82
9,25		17,9	8,0	0,84
11		21,1	7,0	0,85
15		28,6	7,5	0,85
18,5		34,6	7,5	0,86
22		41,0	7,5	0,86
30		54,7	7,2	0,86
37		66,4	7,2	0,87
45		80,4	7,2	0,87
55		97,8	7,2	0,87
75		133	7,2	0,87
90		159	7,2	0,87
110		191	6,9	0,88
132		228	6,9	0,88
160		273	6,9	0,89
200		341	6,9	0,89
250		421	6,9	0,90
315		528	6,9	0,90