

## Corrente nominale a carico dei motori asincroni

Motori monofase				Motori trifase 4 poli 50/60 Hz							
kW	HP	220VA	240VA	kW	HP	230VA	400VA	415VA	440VA	500VA	690VA
0,37	0,5	3,9	3,6	0,37	0,5	2	0,98	-	0,99	1	-
0,55	0,75	5,2	4,8	0,55	0,75	2,8	1,5	-	1,36	1,21	-
0,75	1	6,6	6,1	0,75	1	3,6	1,9	2	1,68	1,5	-
1,1	1,5	9,6	8,8	1,1	1,5	5,2	2,5	2,5	2,37	2	-
1,5	2	12,7	11,7	1,5	2	6,8	3,4	3,5	3,06	2,6	-
				2,2	3	9,6	4,8	5	4,42	3,8	-
1,8	2,5	15,7	14,4	3	4	11,5	6,3	6,5	5,77	5	-
2,2	3	18,6	17,1	3,7	5	15,2	-	-	-	-	-
3	4	24,3	22,2	4	5,5	-	8,1	8,4	7,9	6,5	-
4	5,5	29,6	27,1	5,5	7,5	22	11	11	10,4	9	-
4,4	6	34,7	31,8	7,5	10	28	14,8	14	13,7	12	-
				9	12	-	18,1	17	16,9	13,9	-
5,2	7	39,8	36,5	11	15	42	21	21	20,1	18,4	12,1
5,5	7,5	42,2	38,7	15	20	54	28,5	28	26,5	23	16,5
6	8	44,5	40,8	18,5	25	68	35	35	32,8	28,5	20,2
7	9	49,5	45,4	22	30	80	42	40	39	33	24,2
7,5	10	54,4	50	30	40	104	57	55	51,5	45	33
				37	50	130	69	66	64	55	40
				45	60	154	81	80	76	65	46,8
				55	75	192	100	100	90	80	58
				75	100	248	131	135	125	105	75,7
				90	125	312	162	165	146	129	94
				110	150	360	195	200	178	156	113
				132	180	-	233	240	215	187	135
				147	200	480	222	260	236	207	128
				160	220	-	285	280	256	220	165
				185	250	600	-	-	-	-	-
				200	270	-	352	340	321	281	203
				220	300	720	388	385	353	310	224
				250	350	840	437	425	401	360	253
				280	380	-	-	-	-	-	-
				315	430	-	555	535	505	445	321
				335	450	1080	-	-	-	-	-
				355	480	-	605	580	549	500	350
				375	500	1200	-	-	-	-	-
				400	545	-	675	650	611	540	390
				450	600	1440	800	-	-	-	-
				500	680	-	855	820	780	680	494
				560	-	-	950	920	870	760	549
				630	-	-	1045	1020	965	850	605
				710	-	-	1200	1140	1075	960	694
				800	1090	-	-	1320	1250	1100	-
				900	1220	-	-	1470	1390	1220	-